

## **Retractable 100 model 2510/11/12/13**

Retractor z szyfrem

Retractor posiada fabryczną kombinację szyfru 0-0-0

### **Aby zmienić fabryczne ustawienie na własne:**

1. Wciśnij przycisk nr 2.
2. Naciśnij metalową główkę zapięcia aż usłyszysz „click”.
3. Wpisz własną kombinację szyfru, zapamiętaj ustawienie.
4. Naciśnij przycisk nr 2 i wyciągnij stalową linkę z Retractora. Twoja kombinacja szyfru została zapamiętana

### **Aby zablokować Retractor:**

1. Wpisz własną, ustawioną wcześniej kombinację szyfru.
2. Naciśnij przycisk nr 2 i wyciągnij stalową linkę.
3. Włóż metalową główkę zapięcia do portu blokującego(nr 5), usłyszysz „click”.
4. Zmień kombinację szyfru na przypadkową. Retractor został zablokowany.

### **Aby odblokować Retractor:**

1. Wpisz własną, ustawioną wcześniej kombinację szyfru.
2. Naciśnij przycisk nr 6.
3. Naciśnij przycisk nr 2, ostrożnie zwiń stalową linkę.

### **Ostrzeżenie:**

**Należy zachować szczególną ostrożność podczas zwijania stalowej linki.**